



Servizio di ritiro a domicilio del prodotto guasto attivabile nella sezione ASSISTENZA del sito www.vincoasti.com



HYUNDAI

GENERATORE INVERTER 4 TEMPI SILENZIATO - PORTATILE

AVVIAMENTO ELETTRICO

- SILENZIATO
- PRESA 12V
- PANNELLO DI CONTROLLO DIGITALE

PREDISPOSIZIONE PER:

- + KIT ATS (COD. 65140)
- + BOX PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO (COD. 65145)

UTILIZZO - Adatto ad alimentare luci per illuminazione, fornelli da camping, ventilatori e piccoli elettrodomestici.




DATI TECNICI

+ DOTAZIONI

COD. 65158

BARCODE



Potenza nominale (MF)	3,5 Kw
Potenza massima (MF)	4,0 Kw
Fase	Monofase
Avviamento	Elettrico
Tensione - frequenza	230V/50Hz
Prese	2x16A
Pannello di controllo	Digitale (V,H,z,h.rpm)
Capacità olio	550 ml
Serbatoio carburante	12,5L
Autonomia a 50% di carico	9,5 h
Rumorosità a 7 m	64 dBa
Prese 12V	Si



Potenza	5,4 HP
Cilindrata	223 cc
Tipo regolazione tensione	INVERTER



Peso	40,5 Kg
Dimensioni prodotto	595x510x440 mm

SILENZIATO - La scocca che riveste il corpo motore è realizzata con materiali compositi fonoassorbenti per avere livelli di rumore contenuti.



AVVOLGIMENTO IN RAME - L'alternatore con avvolgimento in rame 100% garantisce una affidabilità e una durata maggiore nel tempo oltre alla qualità dell'onda sinusoidale generata.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO (COD. 65145)

Si ricorre al collegamento di generatori in parallelo quando si vuole ottenere una corrente elettrica di intensità maggiore di quella che può erogare un solo generatore. Si ottiene il collegamento in parallelo unendo tra loro i poli positivi da un lato e i poli negativi dall'altro. Nel collegamento in parallelo la tensione è pari a quella fornita da un solo elemento, mentre l'intensità di corrente è uguale alla somma delle intensità erogate dai singoli elementi.

2 ANNI
HYUNDAI
GARANZIA