

# AL-KO

QUALITY FOR LIFE

## soffiatore AL-KO LB 4060

### ENERGY FLEX



### PRINCIPALI PUNTI DI FORZA

1. Prodotto della gamma **ENERGYFLEX**, alimentato con batteria litio, la stessa batteria può essere impiegata su una vasta gamma di accessori. Scoprilvi su [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden)
2. Ampia libertà di movimento senza cavo. Questo modello è fornito **SENZA** batteria e caricatore che possono essere acquistati separatamente.
3. Fornito con doppio terminale di soffiaggio. i due tubi possono essere collegati insieme per aumentare la lunghezza con maggiori performance.
4. Comando di accensione e regolazione della velocità di soffiaggio tramite potenziometro per una velocità di soffiaggio che va da 115 fino a 250 km/h.
5. Motori Brushless per ottenere massime prestazioni con minima necessità di manutenzione.
6. Estremamente compatto e dal peso molto contenuto risulta particolarmente maneggevole e versatile.
7. Tubo di soffiaggio scomponibile in tre parti per permettere di riporre il prodotto in pochissimo spazio.



### Dati Tecnici

|   |   |
|---|---|
| Codice articolo   | 113 610   |
| Codice EAN  | 400 371 805 8451  |
| Motore  | alimentato con <b>Batteria Litio opzionale</b>          |
| <b>Batteria 4,0 Ah</b><br>Potenza – Capacità – Tensione<br>Autonomia – Ricarica | <b>160 Wh – 4,0 Ah – 40 V</b><br><b>60 – 90 minuti</b>  |
| <b>Batteria 5,0 Ah</b><br>Potenza – Capacità – Tensione<br>Autonomia – Ricarica | <b>200 Wh – 5,0 Ah – 40 V</b><br><b>80 – 120 minuti</b> |
| Velocità dell'aria  | <b>da 115 a 250 Km/h</b>                                |
| Volume soffiaggio – Regolazione   | <b>330 m<sup>3</sup>/h – variabile</b>                  |
| Peso ca. (senza / con batteria)   | <b>2,2 / 3,6 Kg</b>                                     |
| Dimensioni imballo  | <b>50 x 23 x 31 cm</b>                                  |

### ENERGY FLEX



### Accessori (non compresi nella fornitura)

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Batteria 4,0 Ah | 113280 – 400 371 805 5283 |
| Batteria 5,0 Ah | 113524 – 400 371 805 7096 |
| Caricabatteria  | 113281 – 400 371 805 5290 |